

Stark Pro III 3P/3P Rack



- Технологія подвійного перетворення
- Сенсорний РК-екрана з автоповоротом для моделей 10-20кВт
- Технологія DSP гарантує високу продуктивність
- Вихідний коефіцієнт потужності - 1
- Активна корекція коефіцієнта потужності на всіх фазах
- Режим перетворювача частоти 50 Гц/60 Гц
- Робота в режимі ECO для економії енергії (ECO)
- Функція аварійного відключення живлення (EPO)
- Сумісність із генератором
- Підтримка двох входів змінного струму
- Регульована кількість батарей
- Паралельна робота із спільною батареєю
- Додатковий ізолюючий трансформатор забезпечує повну ізоляцію та повне придушення синфазних перешкод.

Stark Pro III 3P/3P Rack Online UPS модельний ряд

Модель	10K(L)*	15K(L)	20K(L)	30K(L)	40K(L)	60K(L)
Фазність	3-фазний вхід / 3-фазний вихід					
Пружність	10kVA/10kW	15kVA/15kW	20kVA/20kW	30kVA/30kW	40kVA/40kW	60kVA/60kW
Паралельна робота	4					
ВХІД						
Номінальна напруга	3 x 400 VAC (3Ph+N) or 208*/220/230/240 VAC (Ph-N)					
Діапазон вхідної напруги	190-520 VAC (3-phase) @ 50% load ; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load					
Діапазон вхідної частоти	46~54 Hz or 56~64Hz					
Power Factor	≥ 0.99 @ 100% load					
ВИХІД						
Вихідна напруга	3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) 208*/220/230/240 VAC (Ph-N)			3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N)		
Регулювання напруги змінного струму	± 1%					
Діапазон частот (синхронізований)	46~54Hz або 56~64Hz					
Діапазон частот (Batt. Mode)	50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz					
Current Crest Ratio	3:1 (max.)					
Гармонічні спотворення	≤ 2% THD (лінійне навантаження) ; ≤ 5% THD (нелінійне навантаження)					
Час перем	АС режим - Батарея	Нуль				
	Інвертор - Байпас	Нуль				
Форма синусоїди (Batt. Mode)	Чиста синусоїда					
Перевантаження	АС Режим	100-110% протягом 60 хв., 110-125% протягом 10 хв., 125%~150% протягом 1 хв.; >150% негайно				
	Battery Режим	100-110% протягом 60 хвилин, 110-125% протягом 10 хвилин, 125%~150% протягом 1 хвилини; >150% негайно				
ЕФЕКТИВНІСТЬ						
Режим змінного струму	95.5%					
Режим ECO	98.5%					
Режим роботи від батареї	94.5%					
БАТАРЕЇ						
Тип батареї	Залежно від застосувань					
Кількість батарей	20 шт	32~40 pcs (регульований)				
Зарядний струм (max.)	1A~12A(регульований)				1A~16A (регульований)	1A~18A (регульований)
Напруга заряду	+/- 13.65 VDC x N (N=10)	+/- 13.65 VDC x N (N=16~20)				
ГАБАРИТИ						
Розміри, D x W x H (mm)	680 x 438 x 133 (3U)			797 x 438 x 176 (4U)		
Вага (кг)	26	28	28	40	40	45
ДОВКІЛЛЯ						
Робоча температура	0~40°C					
Вологість під час експлуатації	< 95 % без конденсату					
Рівень шуму, менший	62dB @ 1 Meter	65dB @ 1 Meter	65dB @ 1 Meter	65dB @ 1 Meter	70dB @ 1 Meter	
УПРАВЛІННЯ						
Smart RS-232/USB	Supports Windows® family, Linux and MAC					
ОпційноSNMP	Управління живленням за допомогою менеджера SNMP і веб-браузера					

*Копи вихідна напруга встановлено як 3 x 360 В змінного струму або 208 В змінного струму, вихідна потужність пристрою буде знизена до 90%.

Технічні характеристики продукту можуть бути змінені без попередження.